

DS11000Y

Gruppi elettrogeni CGM serie QUIET, 3000 giri, con motore diesel YANMAR ad avviamento elettrico con chiave e batteria.

Questi gruppi elettrogeni sono dotati di cabina insonorizzata e serbatoio maggiorato.

I gruppi a 3000 giri/mn sono adatti solo ad un uso di emergenza.

CGM QUIET series generating sets, 3000 rpm, equipped with YANMAR diesel engines with electric starting system with key and battery.

These generating sets are equipped with a soundproof cabin and a larger tank.

3000 rpm gensets have been designed for stand-by use only.

Groupes électrogènes série QUIET, 3000 tr/min, équipés de moteurs diesel YANMAR avec système de démarrage électrique avec clé et batterie.

Ces groupes électrogènes sont équipés d'un capotage insonorisé et d'un réservoir plus grand.

Les groupes électrogènes à 3000 tr/min ont été conçus pour utilisation en stand-by.

Grupos electrógenos serie QUIET, 3000 RPM, equipados con motores diesel YANMAR con sistema de arranque eléctrico con llave y batería.


Estos grupos electrógenos están equipados con una cabina insonorizada y un depósito más grande.

Los grupos electrógenos de 3000 RPM han sido desarrollados sólo para un uso de emergencia.

CGM QUIET Stromerzeugaggregate-Reihe, 3000 U/min, mit YANMAR Dieselmotor und Schlüsselbetätigten Start mit Akku.

Diese Generatoren sind mit einer Haube und einem erweiterten Tank ausgestattet.

Die 3000 U/min Einheiten sind nur für den Notbetrieb geeignet.



L'immagine è puramente a titolo dimostrativo
The image is only for demonstration purposes
Cette image est utilisée uniquement à des fins de démonstration
Las imágenes son puramente para fines de demostración
Das Bild dient nur zu Demonstrationszwecken

POT. CONTINUA PRIME POWER PUISSANCE EN CONTINU POTENCIA CONTINUA KONTINUIERLICHE LEISTUNG		POTENZA DI EMERGENZA STAND-BY POWER PUISSANCE DE STAND-BY POTENCIA EN EMERGENCIA LEISTUNG IM NOTFALL	
kVA	kW	kVA	kW
11	9,9	12,1	9,7

PESO - WEIGHT POIDS - PESO GEWICHT	DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - DIMENSIONES DIMENSIONEN		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]
235	1070	610	900



Tutti i dati presenti sono contenuti nelle schede tecniche originali del motore e dell'alternatore. Essi sono indicativi e possono essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso.
All data can be found out in the original technical datasheet of the engine and the alternator. Values shown are nominal values, they can change in every moment and without warning.
Toutes les données sont transcrites dans les fiches techniques du moteur et de l'alternateur. Les valeurs sont nominales et ils peuvent changer à tout moment et sans avertissement.
Todos los datos se pueden encontrar en la ficha técnica original del motor y del generador. Los valores mostrados son valores nominales, pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.
Alle die Daten sind in den Original-Datenblättern für Motoren und Generatoren enthalten. Sie sind indikativ und können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden.

PRELIMINARY

DATI TECNICI

TECHNICAL DETAILS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

FICHA TÉCNICA - TECHNISCHE DATEN

ELECTRICAL DATA

Tipo di sistema elettrico – <i>Electrical system type</i> – Type de système électrique Tipo de sistema eléctrico - Elektrischer Systeme	1F+N	~
Fattore di potenza – <i>Power factor</i> – Facteur de puissance Factor de potencia – Leistungsfaktor	0,9	φ
Tensione – <i>Voltage</i> – Tension Tensión - Spannung	230	V
Frequenza – <i>Frequency</i> – Fréquence Frecuencia - Häufigkeit	50	Hz
Amperaggio nominale – <i>Ampere rating</i> – Ampérage Amperaje - Nennstromstärke	47,8	A

ENGINE DATA

Motore – <i>Engine</i> – Moteur Motor – Motor	YANMAR 2TNV70	
Tipo di raffreddamento – type of cooling – type de refroidissement tipo de refrigeración – Art der Kühlung	Acqua – <i>water</i> - Eau Agua - Wasser	
Normativa emissioni – <i>Engine emissions standards</i> – Normes d'emissions Normas de emisiones del motor – Emissionsvorschriften	STAGE V	
Potenza motore – <i>Engine power</i> – Puissance du moteur Potencia del motor - Motorleistung	12,2 (9,1)	Hp (kW)
Giri/mn – <i>Rpm</i> – Tours/min Rpm – U/min	3000	
Numero di cilindri – <i>Nr. of cylinders</i> – Nr. de cylindres Nro. de cilindros – Nr. Zylinder	2	
Sistema di avviamento – <i>Engine starting system</i> – Système de démarrage Sistema de arranque – Motor-Startsystem	Elettrico – <i>Electric starter</i> - Démarreur électrique Arranque eléctrico - Elektrischer Start	
Cilindrata – <i>Displacement</i> – Déplacement - Cilindrada – Hubraum	570	cc

FUEL CONSUMPTION DATA

Tipo di carburante – <i>Fuel type</i> – Type de carburant Tipo de combustible - Kraftstoffart	Diesel	
Consumo – <i>Consumption</i> – Consommation Consumo – Konsum	2,9	lt/h @ 75%
Capacità serbatoio – <i>Tank capacity</i> – Capacité du reservoir Capacidad del depósito - Tankinhalt	30	lt
Autonomia – <i>Autonomy</i> – Autonomie Autonomía – Autonomie	10,3	h

ALTERNATOR DATA

Alternatore – <i>Alternator</i> – Alternateur Alternador – Alternator	NSM	MADE IN ITALY
Tipo – <i>Type</i> – Type Tipo – Type	Autoeccitato, con spazzole – <i>Self-excited, with brushes</i> - Auto-excité, avec balais Autoexcitado, con escobillas - Selbsterregt, mit Bürsten	
Regolazione della tensione – <i>Voltage regulation</i> – Régulation de la tension Regulador de tensión – Spannungsregelung	AVR	
Precisione della tensione – <i>Voltage precision</i> – Précision de la tension Precisión de la tensión - Spannungsgenauigkeit	± 4	%

Tutti i dati presenti sono contenuti nelle schede tecniche originali del motore e dell'alternatore. Essi sono indicativi e possono essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso.
All data can be found out in the original technical datasheet of the engine and the alternator. Values shown are nominal values, they can change in every moment and without warning.

Toutes les données sont transcrites dans les fiches techniques du moteur et de l'alternateur. Les valeurs sont nominales et ils peuvent changer à tout moment et sans avertissement.

Todos los datos se pueden encontrar en la hoja de datos técnicos originales del motor y el alternador. Los valores mostrados son valores nominales, pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.

Alle die Daten sind in den Original-Datenblättern für Motoren und Generatoren enthalten. Sie sind indikativ und können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden.

PRELIMINARY

ALLESTIMENTO STANDARD

STANDARD EQUIPMENT - EQUIPEMENT STANDARD
EQUIPO ESTÁNDAR - STANDARD AUSSTATTUNG



Cabina insonorizzata
Soundproof canopy
Capotage insonorisé

Cabina insonorizada
Schallschutzhaube



Gommini antivibranti
Anti-vibration dampers
Amortisseurs de vibrations

Amortiguadores antivibratorios
Anti-Vibrations-Gummis



Liquidi di primo riempimento
First filling liquids
Remplissage initial des fluides

Primer llenado de líquidos
Flüssigkeiten zur Erstbefüllung



Avviamento elettrico con batteria 12V
Electric starting with 12V battery
Démarrage électrique avec batterie 12V

Arranque eléctrico con batería de 12V
Elektrischer Start mit 12V Batterie



Serbatoio maggiorato per maggiore autonomia
Bigger fuel tank for greater autonomy
Plus grand réservoir de carburant

Depósito de combustible más grande para mayor autonomía
Erweiterter Tank für mehr Autonomie



Regolatore elettronico di tensione (AVR)
Automatic voltage regulator (AVR)
Régulateur électronique de tension (AVR)

Regulador electrónico de voltaje (AVR)
Elektronischer Spannungsregler



Quadro elettrico manuale:
-n.1 schuko e n.1 16A 3P 230V + n.1 63A 3P 230V prese CEE
-voltmetro, contatore e connettore per ATS
-Interruttore generale, termici di protezione e caricabatterie
Electric manual panel:
-n.1 schuko and n.1 230V 16A 3P + n.1 230V 63A 3P ECC sockets
-voltmeter, hour counter and 1 ATS connector
- General MCB, thermal switches and battery charger
Panneau manuel électrique:
-n.1 schuko et n.1 16A 3P 230V + n.1 63A 3P 230V prises CEE
-voltmètre, compte-hrs et connecteur pour l'inverseur n/s
-MCB général, interrupteurs thermique s et chargeur de batterie

Cuadro eléctrico manual:
-nro.1 schuko + nro.1 16A 3P 230V + nro.1 63A 3P 230V enchufes CEE
-voltmetro, contador de horas y conector para ATS
-MCB general, interruptores térmicos y cargador de batería
Manuelle Schalttafel:
-n.1 Schuko-Steckdose und n.1 230V 16A 3P + n.1 230V 63A 3P CEE Steckdosen
-Voltmeter, Zähler und Steckverbinder für den Anschluss einer automatischen Schalttafel
-Allgemeine MCB, Thermoschutz und Batterieladegerät

OPTIONAL

OPTIONS - OPTIONS
OPCIONES - OPTION



Carrellino per movimentazione manuale
Slow trolley for manual handling
Chariot pour manutention manuelle

Kit de ruedas para un fácil manejo
Wagen für die manuelle Handhabung



Quadro ATS di commutazione rete / gruppo
Automatic transfer switch panel (ATS)
Inverseur (ATS)

Cuadro de commutación automática
Automatische Notstromumschaltung

Distributed by:

C.G.M. GRUPPI ELETTROGENI SRL

Via Decima Strada, 3
36071 Arzignano (VI) – Italy
Tel. +39 0444-673712 / 674152 Fax. +39 0444-675384
C.F. & P. IVA 02844720247 REA 279734
www.cgmitalia.it
info@cgmitalia.it

